# 

智能窗帘电机 (Zigbee开合帘版)

# 产品介绍

智能窗帘电机(Zigbee开合帘版)是一款采用Zigbee无线通讯协议的超静音电 机,具备自定义开合百分比、停电手拉等特性,搭配具备网关功能的设备(简称 "网关"),可实现远程控制、定时开关和多设备智能化联动等功能。

\*本产品需要配合具备网关功能的设备使用;

\*若使本产品兼容于HomeKit, 您需配备Aqara网关, 更多详情请登录: www.aqara



状态指示灯

# 安装指导

本产品需由专业人员进行安装,请扫描二维码获取相关安装帮助。



\*本产品仅包含电机,不包含轨道及安装服务。

接线规范示意图





\*蓝线为零线,棕线为火线,黄绿线为地线。

- 1.本产品安装过程涉及强电,请由专业窗帘工程商依照规范进行安装,请务必在 电源总闸关闭的情况下进行安装操作;
- 2.本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
- 3.注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒在本产品上;
- 4.请勿将本产品置放于靠近热源的地方;
- 5.请勿尝试自行维修产品,应由授权的专业人士进行此项工作。

服务热线: 400-990-7930

服务网址: www.aqara.com/support

制 造 商:深圳绿米联创科技有限公司

地 址:深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼

## 快速设置

1.请依照网关说明书,将网关添加到app;

2.打开app, 点击首页右上角 "+", 进入"添加设备(配件)"页面,选择智 能窗帘电机(Zigbee开合帘版),并依照提示进行操作。

\*如添加失败,请将网关移近本设备后再重试。

有效距离验证:在预选的安装位置,按一下设备重置键,网关发出提示音,表明 设备与网关之间可以有效通讯。

### 指示灯说明

指示灯颜色	状态说明	
蓝灯闪一下	通电	
蓝灯长亮	已入网且电机运行中	
蓝灯持续快速闪烁	正在人网	
红灯慢闪烁	未入网(或已恢复出厂设置)且电机运转	

### 基本参数

产品型号: ZNCLDJ11LM 产品尺寸: 70×50×346mm 无线连接: Zigbee 输入电压: 100-240V~, 50/60Hz 额定扭矩: 1.2N·m 工作制: S2 12min

轨道承重:最大50kg 工作温度: -20℃~+55℃ 工作湿度: 10~90% RH, 无冷凝 执行标准: Q/QLML016-2017 CMIIT ID: 2016DP0776

防护等级: IP40

产品中有害物质的名称及含量

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
铝合金外壳	0	0	0	0	0	0
硬塑料	0	0	0	0	0	0
金属	0	0	0	0	0	0
电阻	0	0	0	0	0	0
晶振	Х	0	0	0	0	0
二极管	Х	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 规定的限量要求。



本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共 和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

4

#### 保修政策

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、 换货、维修应当凭发票办理。

1.签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;

2.本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确 定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全, 建议您自签收次日起 至少保留包装箱30天。

# 产品性能故障表

名 称	性能故障
智能窗帘电机 (Zigbee开合帘版)	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 指示灯失效 3. 按键失效 4. 电机控制失效 5. Zigbee失效

#### 非保修条例

- 1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使 用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 3.因不可抗力造成的损坏;
- 4.轨道、插头等除电机之外的第三方配件;
- 5.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 6.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。